RE ... STÁVAJÍCÍ ROZVODNICE POD OMÍTKOU

KRYTÍ IP30/20
JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 3 PEN STŘ. 50HZ , 230/400V/TN-C
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : 1 NPE STŘ. 50HZ , 230V/TN-S

RP-K ... VLOŽKA DO STÁVAJÍCÍHO RÁMU ... cca 550x850 (šxv)

KRYTÍ IP30/20
USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ A ŠTÍTKŮ DLE ZVYKLOSTÍ PROVÁDĚCÍ FIRMY
JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 3 PEN STŘ. 50HZ , 230/400V/TN-C-S
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : 1 NPE STŘ. 50HZ , 230V/TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
V SÍTI "TN": – čl.A1...IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
– čl.A2...KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI
STUPEŇ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.NA.3, tab.NA.2
V SÍTI "TN": – NORMÁLNÍ...AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
– DOPLNĚNÁ...OCHRANA NORMÁLNÍ+DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ NEBO CHRÁNIČ
VOLBA STUPNĚ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.NA.2, tab.NA.1
V SÍTI "TN": – PROSTOR NORMÁLNÍ I NEBEZPEČNÝ...OCHRANA NORMÁLNÍ
– PROSTOR ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ...OCHRANA DOPLNĚNÁ
OCHRANA PŘED ZKRATOVÝMI PROUDY A PŘED PŘETÍŽENÍM: – POJISTKAMI A JISTIČI
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3: VIZ PROTOKOL

POZN.: – PŘED VÝROBOU NUTNO STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ A VLOŽKU ZAMĚŘIT
– REPASE STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE (ODREZIVÉNÍ, NÁTĚR,...)

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA
00	pro stavební povolení a provedení stavby	31.01.2015	

Generální projektant
CODE, s.r.o.
Computer Design
IČO 492 86 960
PARDUBICE
Pardubice, Na Vrtálně 84
tel. 466 053 111, fax 466 053 125

Zpracovatel části
E-dir s.r.o.
Kosořice čp.1
533 41 Lázně Bohdaneč
IČO: 259 95 138
Tel.: 466 616 761
edir.novak@seznam.cz

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2014/031/600
	Ing. J. Lněnička		Ing. J. Pechman	POČET FORMÁTŮ	4 A 4
				DATUM	01. 2015
OBJEDNATEL	Magistrát města Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice			MĚŘÍTKO	-

Pardubice, Popkovice
Mateřská škola DUHA
Rekonstrukce stávající kuchyně

JMÉNO SOUBORU

STUPEŇ PROJ. JP

4.700 - Silnoproudá elektrotechnika	ČÍS.KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍL.
Rozváděč RP-K		**D1.01**	**4.703**

RE–STÁVAJÍCÍ



ÚPRAVA V ROZVÁDĚČI RE: – STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ JISTIČ ZDEMONTOVAT
– OSADIT NOVÝ JISTIČ B100/3 PŘED ELEKTROMĚREM VČ. VYDRÁTOVÁNÍ
– OSADIT NOVÝ JISTIČ B63/3 PRO KUCHYŇ VČ. VYDRÁTOVÁNÍ
– OSADIT PŘEPĚŤOVOU OCHRANU 1.STUPNĚ VČ. VYDRÁTOVÁNÍ
– ZHOTOVIT NOVOU MASKU ROZVÁDĚČE
– REPASE ROZVÁDĚČE (ODREZIVÉNÍ, NÁTĚR,...)

RP–K



POZN.:–MX...SKŘÍŇ DO 4MOD, IP65 PRO OSAZENÍ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
POZN.:–KRABICE "P" UMÍSTIT cca 20cm NAD PODLAHOU PRO VODIVÉ PROPOJENÍ KOVOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
–VODIVÉ PŘIPOJENÍ PROVÉST VODIČEM H07V-R-6 Z/Z
–LEDNICE
–KONVEKTOMAT ELEKTRICKÝ 17,6kW/400V
–MYČKA 8,1kW/400V
–SPORÁK KOMBINOVANÝ 5kW/400V
–PÁNEV SMAŽÍCÍ 10,5kW/400V

VZT18 ... REGULAČNÍ MODUL SYSTÉMU DUPLEX
VZT18.1 ... DÁLKOVÝ OVLADAČ
VZT18.2 ... ČIDLO TEPLOTY
POZN.: VŠECHNA ZAŘÍZENÍ JSOU DODÁVKOU VZT.